

フレッツ 光ネクスト

フレッツ・ADSL

接続設定

for Windows7

2019 年 2 月 1 日

Windows7の「ネットワーク接続設定」を使用し、フレッツ 光ネクスト、フレッツ・ADSLの設定を行います。

※IP 電話対応モデムをご利用の場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。

※ブロードバンドルータをご利用の場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。

※フレッツ・光プレミアムはCTU装置(ルータ機能搭載)を使用しますので、設定の際はNTT西日本より配布されるスタートアップCD-ROM(セットアップCD-ROM)をご使用ください。


※お手元に「アクロス設定一覧」をご用意ください。

設定サンプル

ここに表示されているユーザー情報は架空のデータです。

設定項目	設定内容
ユーザーID(接続アカウント)	abc12345@across.or.jp
パスワード(接続パスワード)	0123456789


①「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。



② 「ネットワークとインターネット」をクリックします。




③ 「ネットワークと共有センター」をクリックします。



④ 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。




- ⑤ 「インターネットに接続します」をクリックし、「次へ(N)」をクリックします。



- ⑥ 「ブロードバンド(PPPoE)(R)」をクリックします。



⑦ 「アクロス設定一覧」をもとにユーザー名・パスワードを入力します。



「ユーザー名」「パスワード」を入力します。

■ユーザー名(U)

「ユーザーID(接続アカウント)」を入力します。

例) abc12345@across.or.jp

■パスワード(P)

「パスワード(接続パスワード)」を入力します。

■パスワードの文字を表示する(S)

チェックします。

■このパスワードを記憶する(R)

チェックします。


■接続名(N)

任意の名前を入力します

例) ACROSS

入力後「**接続(C)**」ボタンをクリックします。


⑧接続開始の画面が表示されます。




⑨正常にインターネットに接続できると以下のような画面が表示されるため、「閉じる(C)」ボタンをクリックします。



⑩作成した接続設定を使用する場所をクリックします。



⑪「閉じる(C)」をクリックします。



【切断方法】

- ①タスクバーの「ネットワーク インターネットアクセス」アイコンをクリックし、「ACROSS」をクリックします。



- ②「切断(D)」をクリックします。



【再接続方法】

- ①タスクバーの「ネットワーク インターネットアクセス」アイコンをクリックし、「ACROSS」をクリックします。



- ②「接続(C)」をクリックします。



③ 「接続(C)」をクリックします。





2019年2月

発行 株式会社トコちゃんねる静岡

〒424-0888

静岡市清水区中之郷 2-1-5

鈴与情報センタービル 1F

本書の無断複写複製・転載を禁じます。